

Норе 5.0L-B1

- Компактний розмір та простий монтаж
- Висока щільність енергії та ефективність
- Виняткова безпека LiFePO4 акумуляторів
- Можливість підключення зовнішнього сенсорного дисплея (опціонально)
- Глибина розряду (DoD) до 98%



GROWATT

www.en.growatt.com

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Технічні характеристики	Норе 5.0L-B1
Дані акумулятора	
Номинальна напруга	51.2 В
Номинальна ємність	5.12 кВт-год
Корисна ємність	5.0 кВт-год
Робоча напруга	40 ~ 58.4 В
Макс. струм розряду	100 А
Піковий струм розряду	250 А / 150 мс
Макс. струм заряду	100 А
Загальні дані	
Габарити (Ш/Г/В)	440 / 480 / 130.5 мм
Вага	43 ± 2 кг
Ступінь захисту	IP20
Температура заряду	0°C ~ +55°C
Температура розряду	-20°C ~ +55°C
Характеристики	
Глибина розряду (DOD)	98%
Циклічний ресурс	>6000 (при 25°C, 0.2C)
Паралельне підключення	Макс. 48 блоків
Порт зв'язку	CAN / RS485
Гарантія	5 років
CE(EMC), UN 38.3, MSDS, ROHS	

* Номінальний струм заряду/розряду та зниження потужності відбуватимуться залежно від температури та рівня заряду (SOC)